



Datenblatt

IMET Forstfunk M880 ARES2 E4 - 1 Stk
für Doppeltrommelwinden
Artikelnummer: 101055



Beschreibung:

Die Sender der Reihe ARES2 E zeichnen sich durch ein äußerst kompaktes und ergonomisches Design aus. Sie können kundenspezifisch gestaltet und mit Drucktasten, Kippwahlschaltern, Drehwahlschaltern und Potentiometern ausgestattet werden. ARES E besitzt einen pilzförmigen Not-Aus-Taster Kategorie PL e (ISO 13849:1), SIL 3. Mit allen Empfängern von IMET, auch mit ON/Off- und proportionalen Steuerungen und mit CAN-BUS- e CAN-OPEN-Ausgängen kombinierbar. Die Codierung der Funksignale und die 30 verfügbaren Übertragungskanäle schließen die Möglichkeit von Störungen hinsichtlich anderer Geräte aus. ARES2 E besteht aus besonders stoßfestem Material und ist gegen Wasserspritzer beständig (Schutzart IP65).

Sender: M880S-ARES2 E4

1. Kippschalter Winde 1 ZIEHEN/LÖSEN
mit LED: Lösen in Duerbetrieb
 2. Kippschalter Winde 2 ZIEHEN/LÖSEN
mit LED: Lösen in Duerbetrieb
 3. Kippschalter GAS +/- & Motor START/STOPP
 4. Kippschalter START & 2. Funktion
LED: Lösen in Dauerbetrieb
- Notstopp
Inkl. Ladegerät 12-24VDC mit 2 Akkus

Empfänger: M880 LDC

DC - Ausführung, Kompakter Aufbau
Sicherheitsausgänge: Notstopp, Safety-stopp
Serviceausgänge: Start, T-Stop, Hupe
Max. Anzahl digitaler Ausgänge: 20
Betriebsspannung: 12-28 VDC

Abmessungen: 145x65x225mm
Ausgang mit 7 poligem Rundstecker

Zum Lieferumfang gehört:

- 1 Sender
- 1 Empfänger mit Steckverbinder
- 1 Schnell-Ladegerät
- 2 Akkus
- 1 Kabelbaum mit Stecker für Empfänger und Winde
- 1 Gürtel

