Datenblatt

EAS 28-809 Notstromautomatik MOSA - 1 Stk
Max. Strom 40 A, Max. Leistung 31 kVA / für GE 20
Artikelnummer: M933810000

Beschreibung:

Notstromautomatik EAS 28-809, incl. Netz-/Generatorschütz, 10m Steuerkabel, Batterieladegerät

Bei der EAS handelt es sich um eine Schalttafel die für das automatische Einschalten eines Stromaggregats als Notfallstromkreis sorgt.
Sorgt für die Funktionen AMF (automatic mains failure) und ATS (automatic transfer switch).
Die elektronische Steuerzentrale (AMF) erfasst automatisch das Fehlen des Netzes und des Rücknetzes und verwaltet autonom das Ein- und Ausschalten des Stromaggregats, als auch die Umschaltung der Schütze (ATS).

Mikroprozessorsteuerung
Programmspeicher 32 KB EPROM
Datenspeicher 32 KB RAM, 256 Worte EEPROM für nichtflüchtige Daten
Display f. 4-stellige Messwertanzeige, z.B. Volt, Ampere, Hz, Betriebsstd.
LEDs für Zustandsanzeige
Folientasten (hoher Schutzgrad) mit prägnantem Druckpunkt
RMS-Spannungsmessung (Real Effective Value)
Konfigurierung über Bedientasten, Schlüsselcode-Konfigurationsschutz
Optimierte Batterieladung durch I/U-Modulation, EJP-Funktion (Fernstart)

Technische Daten:

Spannungsversorgung
Nennspannung EAS: 12 / 24 V DC
Spannungsbereich: 6 - 33 V DC
Betriebsstrom Stand-by: 250mA

Notstrom
Leistung max. 3~400V: 31 kVA
Leistung max. 3~230V: 18 KVA
Leistung max. 1~230V: 16 kVA
Max. Strom < 40°C: 40 A
Spannungsüberwachung: 1 + 3-Phasig
Frequenz: 50/60 Hz

Sonstige Daten
Umgebungstemperatur: -20 bis +70 °C
Schutzart: IP 20
Maße (LxBxH in mm): 500 x 320 x 225

Gewicht: 13 kg
Steuerleitung: 10 m
Batterieladegerät: 12VDC - 2A

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu