



Datenblatt

IMET Forstfunk M880 ARES2 E3 - 1 Stk
für Eintrommelwinden
Artikelnummer: 100977



Beschreibung:

Die Sender der Reihe ARES2 E zeichnen sich durch ein äußerst kompaktes und ergonomisches Design aus. Sie können kundenspezifisch gestaltet und mit Drucktasten, Kippwahlschaltern, Drehwahlschaltern und Potentiometern ausgestattet werden. ARES E besitzt einen pilzförmigen Not-Aus-Taster Kategorie PL e (ISO 13849:1), SIL 3. Mit allen Empfängern von IMET, auch mit ON/Off- und proportionalen Steuerungen und mit CAN-BUS- e CAN-OPEN-Ausgängen kombinierbar. Die Codierung der Funksignale und die 30 verfügbaren Übertragungskanäle schließen die Möglichkeit von Störungen hinsichtlich anderer Geräte aus. ARES2 E besteht aus besonders stoßfestem Material und ist gegen Wasserspritzer beständig (Schutzart IP65).

Sender: M880S-ARES2 E3

1. Kippschalter Winde ZIEHEN/LÖSEN
2. Kippschalter GAS +/- & Motor START/STOPP
3. Kippschalter START & 2. Funktion

LED: Lösen in Dauerbetrieb

Notstopp

Inkl. Ladegerät 12-24VDC mit 2 Akkus

Empfänger: M880 LDC

DC - Ausführung, Kompakter Aufbau

Sicherheitsausgänge: Notstopp, Safety-stopp

Serviceausgänge: Start, T-Stop, Hupe

Max. Anzahl digitaler Ausgänge: 20

Betriebsspannung: 12-28 VDC

Abmessungen: 145x65x225mm

Ausgang mit 7 poligem Rundstecker, Gürtel

Zum Lieferumfang gehört:

- 1 Sender
- 1 Empfänger mit Steckverbinder
- 1 Schnell-Ladegerät
- 2 Akkus
- 1 Kabelbaum mit Stecker für Empfänger und Winde
- 1 Gürtel

