



# Datenblatt

Multimeter MM 1-3 0,1 mV-750 - 1 ST  
V AC,0,1 mV-1000 V DC RMS BENNING  
Artikelnummer: 4000828860



## Beschreibung:

Multimeter MM 1-3 0,1 mV-750 V AC,0,1 mV-1000 V DC RMS BENNING · mit 3½-stelliger LCD-Anzeige (2000 Punkte) und Voltsensor und Temperaturmessung · mit Batterie-Unterspannungsanzeige · automatische und manuelle Bereichswahl · Volt-Sensor zur berührungslosen Erkennung der Phasenspannung (optisch/akustisch) · lokalisiert Unterbrechungen z. B. in offenliegenden Leitungen, Kabeltrommeln · Durchgangs- und Diodenprüfung · einpolige Phasenprüfung · automatische Abschaltung · mit integriertem

Messwertspeicher, Maximal-/Minimalwertspeicher (MAX/MIN) · CAT III 600 V, CAT II 1000

VMessbereiche: Gleichspannung: 0,1 mV - 1000 V, Wechselspannung: 0,1 mV - 750 V, Strom: 1 mA - 10 A,

Widerstand: 0,1 Ω - 20 MΩ, Kapazität: 1 pF - 2 mF, Frequenz: 1 Hz - 20 MHz, Temperatur: -20 °C bis +80

°C · Weitere technische Eigenschaften Breite: 74mm · Länge: 156mm · Höhe: 44mm

## Produktmerkmale:

Höhe	44 mm
Breite	74 mm
Länge	156 mm

