Datenblatt

GE 7000 HBM-L Mosa Stromerzeuger, Isometer und AVR - 1 Stk
6,7 kVA, 230V, Honda Benzinmotor
Artikelnummer: CL2P0011T

Beschreibung:

Benzin-Aggregat HONDA - GX 390 - Generator 1-phasig synchron - Reversier-Start

• Abstellen des Motors bei ungenügender Ölmenge (oil alert)
• Elektronische Spannungsregelung “AVR”
• Sicherungs-Automat
• Großraumtank mit Tankanzeige
• Tragbar
• Zentrale Hebeöse
• Konform mit EG-/EU-Richtlinien

SCHUKO-VERSION, Ausgangssteckdosen:
1x 230 V 32A 2P + T CEE
2x 230V 16 A 2P + T SCHUKO

NOMINALE AUSGANGSLEISTUNG

Leistung Einphasig Stand-by: 6.7 kVA (6 kW) /230V/ 29.1A
Leistung Einphasig PRP: 6 kVA (5.4 kW) /230V/26 A
Frequenz: 50 Hz

ALLGEMEINE DATEN

Tankinhalt: 20 lt.

Laufzeit (75% der PRP): 8.5 h
Gemessener Schallpegelwert Lwa (druck LpA): 97 dB(A) (72 dB(A) @ 7m)
Garantierter Schallpegelwert Lwa (druck LpA): 97 dB(A) (72 dB(A) @ 7m)
Trockengewicht: 81 kg
Dimensions (LxWxH): 770x520x630 mm

Ausführung mit Isolationswächter (ISO)! Keine Erdung erforderlich.

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu