



Datenblatt

GE 8000 HBT-L Mosa Stromerzeuger, AVR - 1 Stk
8 kVA, 230/400 V, Honda Benzinmotor, Handstart
Artikelnummer: CL1P0011



Beschreibung:

Benzin-Aggregat HONDA - GX 390 - Drehstromgenerator 3-phasig synchron - Reversier-Start
OHNE FI/ISO! NUR FÜR DIE GEBÄUDEEINSPEISUNG GEEIGNET! (ISO/FI optional erhältlich!)

NOMINALE AUSGANGSLEISTUNG

- Leistung Dreiphasig Stand-by: 8 kVA (6.4 kW) / 400V/ 11.5A
- Leistung Dreiphasig PRP: 7 kVA (5.6 kW) / 400V/ 10.1A
- Leistung Einphasig PRP: 3.5 kVA / kW / 230V / 15.2A
- Frequenz: 50 Hz

ALLGEMEINE DATEN

- Tankinhalt: 20 lt.
- Laufzeit (75% der PRP): 8.5 h
- Gemessener Schallpegelwert Lwa (druck LpA): 97 dB(A) (72 dB(A) @ 7m)
- Garantierter Schallpegelwert Lwa (druck LpA): 97 dB(A) (72 dB(A) @ 7m)
- Trockengewicht: 83 kg
- Dimensions (LxWxH): 770x520x630 mm