



Datenblatt

Stromzangenmultimeter CM 2 100 - 1 ST
mA-300 A AC, 10 mA-300 A DC CAT III 300 V BENNING
Artikelnummer: 4000828873



Beschreibung:

Stromzangenmultimeter CM 2 100 mA-300 A AC, 10 mA-300 A DC CAT III 300 V BENNING · 3¾-stellige LCD-Anzeige (3999 Punkte) · ideal für die Messung kleinerer Ströme · Polaritäts- und Batterie-Unterspannungsanzeige · automatische Bereichsumschaltung/Abschaltung · Messwert- und Maximalwerterfassung · Relativmessungen (Differenzmessungen) · Durchgangsprüfung · Überspannungskategorie 300 V CAT III / 600 V CAT II Messbereiche: Gleichspannung: 0,1 mV - 600 V,

Wechselspannung: 1mV - 600 V, Gleichstrom: 10 mA - 300 A, Wechselstrom: 100 mA - 300 A Widerstand: 0,1
O - 40 MO · Weitere technische Eigenschaften Breite: 66mm · Länge: 192mm · Zangenöffnung: 25mm · Höhe:
27mm

Produktmerkmale:

Höhe	27 mm
Länge	192 mm
Breite	66 mm
Zangenöffnung	25 mm

