



Datenblatt

PRAMAC Benzin Stromerzeuger P 15000, E-Start - 1 Stk
Benzin, 230V / 400V, 7,5 kVA / 12,2 kVA, ISO, AVR, MRS, E-Start
Artikelnummer: PF153THBZ07



Beschreibung: Hauptmerkmale

Frequenz 50
Hz
Spannung V 400/230
Leistungsfaktor cos 0.8
Phasen 3

Motorspezifikationen

Motor Honda
Hersteller
Modell GX690
Motor Luft
Kühlsystem
Hubraum cm³ 688
Ansaugung Normal
Nennzahl 3000
U/min
Drehzahlregler Mechanisch
Kraftstoff Benzin
Ölmenge l 1.9

Anlass System Elektrisch
Elektischer V 12
Schaltkreis

Maßangaben

Länge (L) 1205
mm
Breite (W) 754
mm
Höhe (H) 1035
mm
Leergewicht 325
kg
Tankinhalt 40
l