



# Datenblatt

ENDRESS Stromerzeuger ESE 6000 DBS Benzin - 1 Stk

400V/6,9kVA/9,0A ; 230V/3.6kVA/14.3A

Artikelnummer: 240216



## Beschreibung:

- Großtank für lange Laufzeiten
- Tankfüllstandsanzeige
- 4 in 1 Display für mehr Übersicht
- Tragegriffe klappbar
- AVR Automatische Spannungsregelung
- Ölmenge-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastschutz Radsatz

Generatortyp: synchron

Max.Leistung 3~ [kVA/kW]: 6.9/5.5

Max.Leistung 1~ [kVA/kW]: 3.6/3.6

Dauerleistung 3~ [kVA/kW]: 6.25/5.0

Dauerleistung 1~ [kVA/kW]: 3.3/3.3

Nennspannung [V] 400/230

Nennstrom [A]: 9,0/14,3

Leistungsfaktor [cos ?]: 0,8/1

Frequenz [Hz]: 50

Schutzart Generator [IP]: 23

Motor

Bauart: 1-Zylinder, 4-Takt, OHV

Hubraum [cm<sup>3</sup>]: 420

Abgasstufe: 22

Leistung bei 3000 U/min: 6,4

CO2– Emissionen [g / kWh]: 809,27  
Kraftstoff: Benzin  
Tankinhalt [l]: 30  
Verbrauch bei 75% Last [l/h]: 2,6  
Laufzeit bei 75% Last [h]: 12  
Startsystem: Reversierstarter  
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]: 97  
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]: 72  
Gewicht ca. [kg]: 90  
Maße L x B x H [mm]: 786 x 570 x 600  
Steckdosen: 1 x Schuko 230 V/16 A 1 x CEE 400V / 16 A

## Produktmerkmale:

Generator	Synchron
Max. Leistung kVA/kW	6.25/5.0 ; 3.3/3.3
Nennspannung	400 V ; 230 V
Nennstrom	9 A ; 14.3A
Frequenz/Schutzart	50 Hz / IP 23
Bauart	1-Zylinder 4-Takt OHV
Hubraum	357 cm <sup>3</sup>
Kraftstoff/Tankinhalt	Benzin / 30 l
Startsystem	Reversierstarter
Schall-Leistungspegel LWA	97 dB(A)
Gewicht	90 kg
Maße LxBxH	786x570x600 mm
Ausstattung Steckdosen	1 x 230 V / 16 A 1 x CEE 400 V / 16 A
–	