



Datenblatt

GE 7000 HBM-L Mosa Stromerzeuger, AVR - 1 Stk

6,7 kVA, 230V, Honda Benzinmotor

Artikelnummer: CL2P0011



Beschreibung:

Benzin-Aggregat HONDA - GX 390 - Generator 1-phasig synchron - Reversiet-Start

NOMINALE AUSGANGSLEISTUNG

- Leistung Einphasig Stand-by: 6.7 kVA (6 kW) /230V/ 29.1A
- Leistung Einphasig PRP: 6 kVA (5.4 kW) /230V/26 A
- Frequenz: 50 Hz

ALLGEMEINE DATEN

- Tankinhalt: 20 lt.
- Laufzeit (75% der PRP): 8.5 h
- Gemessener Schallpegelwert Lwa (druck LpA): 97 dB(A) (72 dB(A) @ 7m)
- Garantierter Schallpegelwert Lwa (druck LpA): 97 dB(A) (72 dB(A) @ 7m)
- Trockengewicht: 81 kg
- Dimensions (LxWxH): 770x520x630 mm