



Datenblatt

ENDRESS Benzin-Stromerzeuger ESE 1306 DHG-GT ES IS - 1 Stk

Max. Leistung 12,2 kVA/230V

Artikelnummer: 113258I



Beschreibung:

- DUPLEXplus die Vorteile auf einen Blick
- Entspricht den Anforderungen der DGUV Information 203-032
- Betriebskosten werden gesenkt
- Reduzierung der Schadstoffemissionen
- Deutliche Reduzierung der Lärmemissionen
- Bis zu 30% weniger Kraftstoffverbrauch
- Schutzart IP 54 - dadurch staub- und spritzwassergeschützt
- Bürstenloser, elektronisch geregelter Synchron-Generator
- Spannungsstabilität +/- 1% bei 3~ Generatoren
- Bürstenlose Technologie - dadurch 20.000 Betriebsstunden
- 200% Schiefasttauglich im Realbetrieb
- Vereint und verstärkt die Vorteile von asynchron und synchron Generatoren
- Gleichzeitiger Einsatz von elektronischen und induktiven Verbrauchern
- ECOtronic System
- 4 in1 Display = V/Hz/h/Ölmangel
- Tankfüllstandsanzeige
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator Überlastungsschutz
- Kranverladeöse
- Tragegriffe klappbar
- Inkl. Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02

Generatortyp duplex

Max.Leistung 3~ [kVA/kW] 12.2/9.8

Max.Leistung 1~ [kVA/kW] 7.7/7.0

Dauerleistung 3~ [kVA/kW] 11.0/8.8

Dauerleistung 1~ [kVA/kW] 7.0/6.3

Nennspannung [V] 400/230

Nennstrom [A] 15.8/30.4

Leistungsfaktor [cos ?] 0,8

Frequenz [Hz] 50

Schutzart Generator [IP] 54

Motor

Motortyp HONDA GX 690 / 22 HP

Bauart 2-Zylinder 4-Takt OHV

Hubraum [cm³] 688

Leistung bei 3000 U/min 13,2

CO₂- Emissionen [g / kWh] 751

CO₂ Testverfahren k.A

Kraftstoff Benzin

Tankinhalt [l] 20

Verbrauch bei 75% Last [l/h] 5,2

Laufzeit bei 75% Last [h] 3,8

Startsystem E-Start inkl. Batterie

Schall-Leistungspegel LWA [db(A)] 97

PE-, Inverter- oder
Kunststoff-Schweißgeräte,
Elektroden-Schweißgeräte

Pumpen,
Minikran oder
Putzmaschinen

Wandsägesysteme:



Starke Elektro-
werkzeuge,
Kreissägen oder
Kompressoren

Induktive Verbraucher



Licht und
Beleuchtungs-
einrichtungen

Ohm'sche Verbraucher



PC- und
EDV-Anlagen



Komplette Hausversorgung,
kleinere Betriebe



Elektroheizer