



Datenblatt

PRAMAC Gas Stromerzeuger GA 13000 - 1 Stk

Gas, 230V/13 kVA (Propan)

Artikelnummer: PS133YXM000



Beschreibung:

Ausstattung

- GENERAC G-FORCE OHV Motor
- Brennstoff: Erdgas- oder Flüssiggasbetrieb
- Elektronischer Drehzahlregler
- Schallgedämpftes Aluminium-Gehäuse
- True Power™ Elektronik
- Zweizeiliger mehrsprachiger Digital Evolution™ LCD-Controller
- Systemstatus und Wartungsintervall LED-Anzeigen
- LED-Anzeigen
- Wi-Fi-Kommunikation
- Kostenloses Mobile Link™ Wi-Fi Remote
- 5 Jahre eingeschränkte Garantie
- Kompatibel mit LTS Umschalter

Leistungsdaten

Notleistung ESP	VA 13000
(Flüssiggas)	
Notleistung	VA 13000
(Erdgas)	
Frequenz Hz	50
Spannung V	230
Phasen	1

Leistungsfaktor 1
cos

Motorspezifikationen

Motor Hersteller	Generac
Modell	G-FORCE, 1000 SERIES
Typ	OHV
Motor Kühlsystem	Luft
Anzahl der Zylinder und Anordnung	2 Zyl. V
Hubraum cm ³	999
Anlass System	Elektrisch
Elektrischer Schaltkreis	V 12
Drehzahlregler	Elektronisch
Nenn Drehzahl U/min	3000
Ölmenge l	1.6
Kraftstoff	Erdgas oder Flüssiggas
Erdgas	Gasverbrauch bei 50% Last m ³ /h 4.02
Erdgas	Gasverbrauch bei 100% Last m ³ /h 6.48
Flüssiggas	Gasverbrauch bei 50% Last l/h 5.58
Flüssiggas	Gasverbrauch bei 100% Last l/h 8.86

Maßangaben

Länge (L) 1232
mm
Breite 648
(W) mm
Höhe (H) 733
mm
Leergewicht 193
kg