



Datenblatt

GE S-7000 HBM Mosa Stromerzeuger, AVR - 1 Stk
6,7 kVA, 230V, HONDA GX 390 Benzinmotor, Reversier
Artikelnummer: CK6P0011



Beschreibung:

Schallgedämpft - Benzinmotor Honda mit reversierstarter - Generator 1-phasig - Leistung Einphasig 5.5 kVA (5 kW)

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Leistung Einphasig stand-by: 6.7 kVA (6 kW)
Leistung Einphasig PRP: 5.5 kVA (5 kW)
Frequenz: 50 Hz

Steckdosen: 1x 230V 32A 2P+T CEE - 1x 230V 16A 2P+T CEE - 1x 230V 16A 2P+T Schuko
Abstellen des Motors bei ungenügender Ölmenge
Sicherungs-Automat
Tankanzeige
FI-Schutz Schalter oder Isolationsüberwachung (optional)

ALLGEMEINE DATEN

Tankinhalt: 20 l
Laufzeit (75% der PRP): 8.5 h
Gemessener Schallpegelwert Lwa (druck LpA): 96 dB(A) (71 dB(A) @7m)
Gewicht (trocken): 94 kg
Abmessungen (LxHxB): 770 x 650 x 520 mm