



Datenblatt

GE S-8054 HBT Mosa Stromerzeuger, ISO und AVR - 1 Stk
8 kVA, 230/400 V, Honda Benzinmotor, Reversier
Artikelnummer: CK7P00T2



Beschreibung:

Benzin-Aggregat HONDA - GX 390 - Drehstromgenerator 3-phasig synchron - Reversiet-Start

NOMINALE AUSGANGSLEISTUNG

Leistung Dreiphasig Stand-by: 8 kVA (6.4 kW) / 400V/ 11.5A

Leistung Dreiphasig PRP: 7 kVA (5.6 kW) / 400V/ 10.1A

Leistung Einphasig PRP: 5 kVA / kW / 230V / 21.7A

Frequenz: 50 Hz

ALLGEMEINE DATEN

Tankinhalt: 20 lt.

Laufzeit (75% der PRP): 8.5 h

Gemessener Schallpegelwert Lwa (druck LpA): 96 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)

Garantierter Schallpegelwert Lwa (druck LpA): 96 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)

Trockengewicht: 110 kg

Dimensions (LxWxH): 770x520x650 mm