



# Datenblatt

PRAMAC Gas Stromerzeuger GA 20000 - 1 Stk

Gas, 400V/20000VA

Artikelnummer: PS203TXM000



## Beschreibung:

### Ausstattung

- GENERAC G-FORCE OHV Motor
- Brennstoff: Erdgas- oder Flüssiggasbetrieb
- Elektronischer Drehzahlregler
- Schallgedämpftes Aluminium-Gehäuse
- True Power™ Elektronik
- Zweizeiliger mehrsprachiger Digital Evolution™ LCD-Controller
- Systemstatus und Wartungsintervall LED-Anzeigen
- LED-Anzeigen
- Wi-Fi-Kommunikation
- Kostenloses Mobile Link™ Wi-Fi Remote
- 5 Jahre eingeschränkte Garantie
- Kompatibel mit LTS Umschalter

### Leistungsdaten

Notleistung ESP	VA 13000
(Flüssiggas)	
Notleistung	VA 13000
(Erdgas)	
Frequenz Hz	50
Spannung V	230
Phasen	1

Leistungsfaktor 1  
cos

## Motorspezifikationen

Motor Hersteller	Generac
Modell	G-FORCE, 1000 SERIES
Typ	OHV
Motor Kühlsystem	Luft
Anzahl der Zylinder und Anordnung	2 Zyl. V
Hubraum cm <sup>3</sup>	999
Verdichtungsverhältnis	9.5:1
Anlass System	Elektrisch
Drehzahlregler	Elektronisch
Nenn Drehzahl U/min	3000
Ölmenge l	1.8
Kraftstoff	Erdgas oder Flüssiggas
Erdgas	Gasverbrauch bei 50% Last m <sup>3</sup> /h 4.50
Erdgas	Gasverbrauch bei 100% Last m <sup>3</sup> /h 7.02
Flüssiggas	Gasverbrauch bei 50% Last l/h 6.83
Flüssiggas	Gasverbrauch bei 100% Last l/h 10.86

## Maßangaben

Länge (L) 1232  
mm  
Breite 648  
(W) mm  
Höhe (H) 733  
mm  
Leergewicht 220  
kg