



Datenblatt

PRAMAC Gas Stromerzeuger GA 10000 - 1 Stk

Gas, 230V/10 kVA (Propan)

Artikelnummer: PS103YXM000



Beschreibung:

Ausstattung

- GENERAC G-FORCE OHV Motor
- Brennstoff: Erdgas- oder Flüssiggasbetrieb
- Elektronischer Drehzahlregler
- Schallgedämpftes Aluminium-Gehäuse
- True Power TM Elektronik
- Zweizeiliger mehrsprachiger Digital Evolution TM LCD-Controller
- Systemstatus und Wartungsintervall LED-Anzeigen
- LED-Anzeigen
- Wi-Fi-Kommunikation
- Kostenloses Mobile Link TM Wi-Fi Remote
- 5 Jahre eingeschränkte Garantie
- Kompatibel mit LTS Umschalter

Leistungsdaten

Notleistung ESP	VA 10000
(Flüssiggas)	
Notleistung	VA 10000
(Erdgas)	
Frequenz Hz	50
Spannung V	230
Phasen	1
Leistungsfaktor	1

Motorspezifikationen

Motor Hersteller	Generac
Modell	G-FORCE 1000 SERIES
Typ	OHV
Motor Kühlsystem	Luft
Anzahl der Zylinder und Anordnung	2 Zyl. V
Hubraum cm ³	999
Verdichtungsverhältnis	9.5:1
Anlass System	Elektrisch
Elektrischer Schaltkreis	V 12
Drehzahlregler	Elektronisch
Nenndrehzahl U/min	3000
Ölmenge l	1.8
Kraftstoff	Erdgas oder Flüssiggas
Erdgas	Gasverbrauch bei 50% Last m ³ /h 3.51
Erdgas	Gasverbrauch bei 100% Last m ³ /h 5.30
Flüssiggas	Gasverbrauch bei 50% Last l/h 4.79
Flüssiggas	Gasverbrauch bei 100% Last l/h 7.62

Maßangaben

Länge (L)	1232
mm	
Breite	648
(W) mm	
Höhe (H)	733
mm	
Leergewicht	176
kg	