Datenblatt

GE 17054 HBT Mosa Stromerzeuger - 1 Stk
15-17/7 kVA, 400/230 V, Honda iGX 800 Benzinmotor
Artikelnummer: CL4L60U3

Beschreibung:

- Honda iGX Motor mit elektronischer Geschwindigkeitsregelung
- Elektronische Einspritzung
- Automatischer Starter (Auto-Choke)
- Auto-Idle-Funktion als Standard
- Elektronische Spannungsregelung "AVR"
- Bürstenloser Generator mit Schutzart IP 54
- Isolationsmonitor
- Magnetothermischer Schalter
- Differenzschalter
- Entspricht der deutschen Verordnung DGVU-I 203-032
- Konform mit CE-Richtlinien

- Leistung Dreiphasig Stand-by (LTP) 17 kVA (13.6 kW) / 400 V /24.5 A
- Leistung Dreiphasig PRP 15 kVA (12 kW) / 400 V /21.6 A
- Leistung Einphasig PRP 7 kVA/kW /230 V / 30.4A
- Frequenz 50 Hz
- Cos pi 0.8

- Tankinhalt 18 lt.
- Laufzeit (75% der PRP) 3.8 h
- Starterbatterie 12 Vdc -37Ah / 330A CCA(EN)
- Schutzart IP IP 54
- Schallpegelwert Lwa (druck LpA) 99 dB(A) (74 dB(A) @ 7m)
- Leistungsklasse G2

- Starterschlüssel

• Ölwarnleuchte (LED)
• Stundenzähler
• Kraftstoffhahn
• Auto-Idle-Schalter
• Voltmeter
• Allgemeiner magnetothermischer Schalter
• Isolationsmonitor
• Differential-Magneto-Thermoschalter für 230V 16A Steckdosen
• Ausgangsbuchsen: 1x400V 32A 3P + N + T CEE IP67 2 × 230 V 16A 2P + T Schuko
• Erdungsanschluss (PE)

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu