



Datenblatt

GE S-8054 HBT Mosa Stromerzeuger, FI/DGUV und AVR - 1 Stk
8/5 kVA/400/230 V, Honda Benzin, Reversierstart
Artikelnummer: CK7P00U2



Beschreibung:

Benzin-Aggregat HONDA - GX 390 - Drehstromgenerator 3-phasig synchron - Reversier-Starter -
Elektronische Spannungsregelung (AVR) - FI-Schutzschalter Typ B nach DGUV

NOMINALE AUSGANGSLEISTUNG

Leistung Dreiphasig Stand-by: 8 kVA (6.4 kW) / 400V/ 11.5A
Leistung Dreiphasig PRP: 7 kVA (5.6 kW) / 400V/ 10.1A
Leistung Einphasig PRP: 5 kVA / kW / 230V / 21.7A
Frequenz: 50 Hz

ALLGEMEINE DATEN

Tankinhalt: 20 lt.
Laufzeit (75% der PRP): 8.5 h
Gemessener Schallpegelwert Lwa (druck LpA): 96 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)
Garantierter Schallpegelwert Lwa (druck LpA): 96 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)
Trockengewicht: 110 kg
Dimensions (LxWxH): 770x520x650 mm