



Datenblatt

ENDRESS Stromerzeuger ESE 6000 BS Benzin - 1 Stk

230V/5,5kVA/21,7A

Artikelnummer: 240215



Beschreibung:

- Großtank für lange Laufzeiten
- Tankfüllstandsanzeige
- 4 in 1 Display für mehr Übersicht
- Tragegriffe klappbar
- AVR Automatische Spannungsregelung
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastschutz
- Radsatz

Generatortyp: synchron

Max.Leistung: 1~ [kVA/kW] 5.5/5.5

Dauerleistung: 1~ [kVA/kW] 5.0/5.0

Nennspannung [V]: 230

Nennstrom [A]: 21,7

Leistungsfaktor [cos ?]: 1

Frequenz [Hz]: 50

Schutzart Generator [IP]: 23

Motor

Bauart: 1-Zylinder, 4-Takt, OHV

Hubraum [cm³]: 420

Abgasstufe: 22

Leistung bei 3000 U/min: 6,4

CO₂- Emissionen [g / kWh]: 809,27

Kraftstoff: Benzin
Tankinhalt [l]: 30
Verbrauch bei 75% Last [l/h]: 2,6
Laufzeit bei 75% Last [h]: 12
Startsystem: Reversierstarter
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]: 97
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]: 72
Gewicht ca. [kg]: 84
Maße L x B x H [mm]: 786 x 570 x 600
Steckdosen: 2 x Schuko 230 V/16 A 1 x CEE 230V/ 32 A