



## HX 4000

PORTABLE POWER

Bereich 50Hz Intens

### Produktvorzüge

- Profi-Motor HONDA
- Kompakter Rahmen mit Stoßband
- Robustes und leistungsfähiges Material

### Verschiedenes

Die für wiederholte Anwendungen und schwierige Einsatzbedingungen erforderliche Robustheit, Ausdauer und Einfachheit.



This product is QUALIGEN certified. Defined by the SIMOTHERM and GIGREL professional organisations, the QUALIGEN charter is intended to provide a label for equipment compliant with current regulations (user safety, noise level, power, sales information, After Sales Service) in order to provide the highest level of quality of our and thus to guarantee the users safety.

## HX 4000

### Allgemeine technische Daten

Baureihe	Intens
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung (LTP) (kW)	4
Max. Leistung (LTP) (kVA)	4.5
Nennspannung (V)	230
Phasenanzahl	Einphasig
Schallleistung, gewährleistet Lw(A)	97
Schallpegel dB(A) in 1m	82
Schallpegel dB(A) in 7m	67

### Technische Daten Motor

Fabrikat Motor	Honda
Motor Type	GX 270
Ventilanordnung	O.H.V.
Start	Anlasser
Kraftstoff	Benzin (bleifrei)
Autonomie (h)	2.5
Verbrauch (L/h)	2.1
Tank (L)	5.3
Ölmangelabschaltung	Ja
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	270
Öfüllmenge (l)	1.1

### Technische Daten Generator

Modell	Synchron
Regelung	Mechanik
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### Anschlüsse und Schalttafel

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Schutzschalter

### Abmessungen und Gewicht

Länge (cm)	71.5
Breite (cm)	57
Höhe (cm)	49
Nettogewicht (kg)	56

### Verpackung

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	73
Breite (cm)	58
Höhe (cm)	49.5
Palettentyp	120/81
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	162

HX 4000 - PORTABLE POWER - 50Hz range Intens

This document is not contractual - The SDMO company reserves the right to modify any of the characteristics stated in this CD Rom without notice, in a constant effort to improve the quality of its products.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

# HX 4000

## Zubehör inklusive



Einfülltrichter



Betriebs- und Wartungsanleitung

## Zubehör exklusive



R01 Differentialschutz R01 Schaltkasten mit Fehlerstromschalter und Betriebsstundenzähler



R05M Manueller Quellenumschalter Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms.



R07 Radsatz R07 Radsatz für Stromerzeuger für 3 -4 kW mit Tragsystem für erleichterte Handhabung.



R25 Quick Lock R25 Kabeltrommel mit 20m Kabel (3x1,52H07-RNF) und Differentialschutz



R19 Wartungssatz für Motoren 1 Wartungssatz für Motor Honda GX 70 & GX390 (außer Alize 6000E und Alize 7500 TE)



RH1 Schutzhülle RH1 Schutzhülle für Stromerzeuger



RPM Steckersatz RPM



RPQ Erdungsstab RPQ Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1 m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2 m Länge und 10mm<sup>2</sup> Querschnitt.

HX 4000 - PORTABLE POWER - 50Hz range Intens

This document is not contractual - The SDMO company reserves the right to modify any of the characteristics stated in this CD Rom without notice, in a constant effort to improve the quality of its products.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - [www.sdmo.com](http://www.sdmo.com)